ANUNCIADOR DE PRESENÇA

O PRODUTO

O Anunciador de Presença Sensor Light é um sensor de presença com campainha integrada. Pode ser utilizado em áreas de entrada e saída, lojas, clínicas, etc.
Ao entrar na área de cobertura do sensor, um som de campainha (ding-dong) é automaticamente emitido, indicando a entrada no ambiente.
Pode ser facilmente fixado através de parafusos ou fita dupla-face e é alimentado a bateria (9V), o que torna mais simples e rápida a instalação.
Possuí ainda entrada para fonte de alimentação externa (não inclusa), que permite que o produto seja ligado diretamente na rede elétrica.

INSTALAÇÃO

Localize e retire a tampa do compartimento da bateria na parte traseira do produto. Instale a bateria 9V (não inclusa) observando a polaridade correta, encaixe-a no compartimento e feche-o com a tampa. Fixe o aparelho, direcionando a lente para a área a ser coberta e ligue a chave liga/desliga. Faça movimentos na frente do sensor para efetuar os testes.
Para utilização com fonte de alimentação externa não é necessário desligar a bateria do equipamento, uma vez que quando a fonte é conectada, o circuito desconecta a bateria automaticamente.
Neste caso, deve-se observar a polaridade da fonte adquirida, que deverá ter o pino central positivo e tensão de saída entre 9 e12Vcc.
O Anunciador de Presença não deve ser instalado:

- exposto a chuva ou sol;
- próximo a fontes de calor/frio como aparelhos de ar-condicionado, aquecedores
- ou sistemas de ventilação e exaustão.

GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação:	Bateria Alcalina 9V ou fonte de alimentação externa 9 a 12Vcc/0,1~1A com pino central positivo (não inclusos)
Potência sonora:	>60dB
Consumo:	0,20mA durante toque 0,07mA em repouso
Temp. de operação:	-10 a +44ºC / <93%
Tipo de toques:	Campainha (ding-dong)
Alt. de instalação:	2,5m máx.
Alcance x ângulo:	8,0m x 110º (25ºC)
Ambiente de apl.:	Interno
Dimensões:	54 x 90 x 68 (L x C x P mm)
Peso (sem emb.):	85 gr
Garantia:	1 Ano

Off Light indústria Eletrônica Ltda.
Rua Diamante do Norte, 216 - CIC
CEP.: 81250-370 - Curitiba/PR
CNPJ: 82.031.220/0001-47
SAC: (41) 3249-1479
sac@sensorlight.com.br

Revisão 0.0 – 19/06/2013

Para maiores informações acesse o site:
www.sensorlight.com.br